

cubenest


Instrukcja obsługi

Składana bezprzewodowa ładowarka magnetyczna Cubenest 3w1 Qi2.2 SQ312 Ultra



Zawartość opakowania:

- 1x składana bezprzewodowa ładowarka magnetyczna 3w1
- 1x zasilacz PD 45 W
- 1x kabel USB-C do USB-C (1 m)
- 1x etui podróżne
- 1x instrukcja obsługi



1. Opis urządzenia

Składana bezprzewodowa ładowarka magnetyczna Cubenest SQ312 Ultra 3w1 Qi2.2 jest przeznaczona do iPhone'a, Apple Watch i AirPods. Obsługuje technologię Qi2.2 i MagSafe, zapewniając szybkie i bezpieczne ładowanie iPhone'a z mocą do 25 W oraz jednocześnie ładowanie Apple Watch i AirPods z mocą do 5 W. Składana konstrukcja i etui podróżne sprawiają, że idealnie nadaje się do użytku w domu i w podróży. Ładowarka wykonana jest ze szczotkowanego aluminium i charakteryzuje się eleganckim, minimalistycznym wzornictwem. Obsługuje standard Qi, dzięki czemu jest kompatybilna z innymi urządzeniami.

Specyfikacja produktu:



- **Zabezpieczenia:** przeciwprzepięciowe, przeciwzwarceniowe, termiczne i prądowe.
- **Model:** SQ312 Ultra Grey
- **Wejście:** USB-C (zalecamy adapter o mocy co najmniej 45 W)
- **Moc wyjściowa:**
 - iPhone: do **25 W** (*szybkość ładowania 25 W działa w przypadku urządzeń obsługujących standard ładowania bezprzewodowego Qi2.2).
 - Apple Watch: do **5 W**
 - AirPods: do **5 W**
- **Konstrukcja:** składana, regulowana pozycja
- **Materiał:** wysokiej jakości aluminium



- **Kompatybilność**

Magnetyczny uchwyt do ładowania: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air, iPhone 17, Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL, Google Pixel 10 Pro Fold

Bezprzewodowa podkładka ładująca: AirPods 2. generacji, AirPods 3. generacji, AirPods 4. generacji, AirPods Pro, AirPods Pro 2. generacji, AirPods Pro 3. generacji i inne urządzenia obsługujące ładowanie Qi.

Ładowarka do Apple Watch: kompatybilna z Apple Watch 11/Ultra 3/SE 3/10/Ultra 2/9/Ultra/8/7/6/5/4/3/2/1/SE 2/SE

2. Instrukcje użytkowania

Krok 1: Ustawianie pozycji

Jedną z głównych zalet tej ładowarki jest jej **składana konstrukcja**, która pozwala dostosować ją do własnych potrzeb.



Magnetyczny uchwyt i sprytna składana konstrukcja sprawiają, że korzystanie z niej jest szybkie, wygodne i stylowe.

Krok 2: Podłącz ładowarkę do źródła zasilania

1. Podłącz **kabel USB-C** do portu ładowarki.
2. Podłącz drugi koniec kabla do zasilacza (zalecamy zasilacz o mocy co najmniej 45 W).
3. Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego.
4. Po podłączeniu biały **wskaźnik LED** z tyłu ładowarki zaświeci się i zgaśnie po pięciu sekundach.



Krok 3: Ładowanie urządzenia

1. iPhone z MagSafe:

Umieść iPhone'a **na głównej górnej powierzchni ładującej**. Magnesy automatycznie ustawiają telefon w odpowiedniej pozycji. Po podłączeniu urządzenia, biały **wskaźnik LED** z tyłu ładowarki zaświeci się i zgaśnie po pięciu sekundach.



Uwaga: Jeśli używasz pokrowca, upewnij się, że jest on **Magsafe**.



2. Apple Watch:

Rozłóż środkową powierzchnię ładowania i umieść na niej zegarek. Po podłączeniu na wyświetlaczu zegarka zaświeci się **zielona** lampka sygnalizująca rozpoczęcie ładowania.



3. Słuchawki AirPods (z obsługą ładowania bezprzewodowego):

Umieść obudowę na spodzie ładowarki. Wskaźnik LED na etui zaświeci się na **czerwono**.



3. Instrukcje bezpieczeństwa

- ⚠ **NIE używaj** do ładowania niecertyfikowanego lub uszkodzonego kabla USB.
- ⚠ **NIE używaj** tego produktu.
- ⚠ **NIE używaj** ładowarki bezprzewodowej na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach.
- ⚠ **NIE umieszczaj** żadnych metalowych znaczników ani przedmiotów na ładowarce bezprzewodowej.
- ⚠ **NIE umieszczać** ładowarki w pobliżu rozgrzanych powierzchni.
- ⚠ **UŻYWAJ** wyłącznie certyfikowanych zasilaczy o mocy co najmniej **45 W**. ⚠

Unikać kontaktu z wodą.

- ⚠ Do czyszczenia produktu należy używać suchej szmatki lub szczotki.

*Używać w temperaturze pokojowej.

- Ładowarka jest wyposażona w funkcję wykrywania **ciał obcych (FOD)**. W przypadku wykrycia metalowego ciała obcego na powierzchni ładowania, proces ładowania zostanie przerwany.
- Przed rozpoczęciem ładowania należy usunąć wszelkie metalowe przedmioty z tylnej części telefonu.
- **Uwaga:** Nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów ani kart kredytowych na powierzchni ładowania, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub jego rozmagnesowania.



Konserwacja:

- Ładowarkę należy czyścić miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj ostrych chemikaliów ani materiałów ściernych.

4. Często zadawane pytania (FAQ)

? Czy ładowarka jest kompatybilna z telefonami z systemem Android?

✓ Tak, ładowarka obsługuje bezprzewodowe ładowanie **Qi**, więc jest kompatybilna z większością nowoczesnych telefonów z systemem Android. Do magnetycznego mocowania wymagana jest **jednak** kompatybilna osłona **Magsafe**.

? Jaka jest różnica między Qi 2.2 a Qi 2?

✓ Qi 2.2 to nowa wersja standardu Qi 2, która umożliwia ładowanie urządzenia z mocą do 25 W, w porównaniu do 15 W w poprzedniej wersji. Pełna moc do 25 W jest możliwa dla urządzeń obsługujących standard Qi2.2. W porównaniu do Qi2, Qi2.2 ponownie ma lepsze zarządzanie ciepłem, mniejsze straty ciepła i bardziej precyzyjne wyrównanie magnetyczne.

? Jakiego zasilacza powinienem użyć?

✓ Zalecamy korzystanie z zasilacza USB-C o mocy co najmniej 45 W. Jeśli użyjesz zasilacza o niższej mocy, ładowanie może być wolniejsze lub wiele urządzeń może nie ładować się jednocześnie.

? Czy mogę ładować iPhone'a za pomocą etui ochronnego?

✓ Tak, o ile etui obsługuje **MagSafe**. Grube, metalowe lub magnetyczne etui mogą blokować lub zakłócać proces ładowania. Zalecamy korzystanie z etui **kompatybilnych z MagSafe** w celu uzyskania optymalnej wydajności.

? Czy ładowarka obsługuje szybkie ładowanie Apple Watch?

✓ Ładowarka może ładować wszystkie modele Apple Watch. A jeśli masz **nowszy** zegarek, taki jak **Apple Watch 7, 8, 9, 10, 11 lub Apple Watch Ultra / Ultra 2 / Ultra 3**, ładuje się on jeszcze szybciej, ponieważ obsługuje **szybkie ładowanie**.

? Czy pozostawienie ładowarki podłączonej przez cały dzień jest bezpieczne?

✓ Tak, ale zaleca się odłączenie ładowarki, jeśli nie używasz jej przez dłuższy czas. Pomaga to zmniejszyć zużycie energii.

? Co powinienem zrobić, jeśli ładowarka nie działa?

✓ Sprawdź połączenie zasilania, użyj zalecanego adaptera i upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo ustawione. Wypróbuj inny kabel USB-C i inny adapter.

? Czy ładowarka nagrzewa się podczas ładowania?

✓ Nieznaczne nagrzewanie się jest normalnym zjawiskiem podczas ładowania bezprzewodowego. Jeśli jednak ładowarka jest zbyt gorąca, może to być spowodowane przez:

- używanie nieoryginalnego lub słabego zasilacza
- Przeszkoda między telefonem a powierzchnią ładowania (na przykład etui wykonane z grubszego materiału)
- Umieszczenie ładowarki na miękkiej powierzchni, która zapobiega rozpraszaniu ciepła.

? Czy ładowarka może uszkodzić baterię mojego urządzenia?

✓ Nie, ładowarka jest wyposażona w zabezpieczenia zapobiegające przeładowaniu i przegrzaniu. Jeśli używasz certyfikowanego zasilacza i prawidłowo umieścisz urządzenie na powierzchni ładującej, bateria nie ulegnie uszkodzeniu.

? Jak szybko ładowarka naładuje mojego iPhone'a 16?

✓ Ładowarka o mocy 25 W naładuje telefony takie jak iPhone 16 i iPhone 17 od 0% do 50% w około 25 minut przy użyciu systemu iOS 26 lub nowszego. (Na podstawie wewnętrznych testów. Technologia bezprzewodowa)

Qi2.2 25W naładuje iPhone'a 16 lub nowszego od 0 do 50% w 25 minut przy użyciu iOS 26 lub nowszego. Czas ładowania zależy od warunków otoczenia; rzeczywiste wyniki mogą się różnić).

? Czy ładowarka Qi2.2 będzie ładować z mocą 25 W wszystkie urządzenia obsługujące standard Qi?

✓ Nie. Przy mocy 25 W SQ312 Ultra ładuje urządzenia obsługujące standard Qi 2.2.

5. Rozwiązywanie typowych problemów

1. Urządzenia nie ładują się

Urządzenie nie obsługuje ładowania Qi

- **Wyjaśnienie:** niektóre (starsze) telefony lub słuchawki z systemem Android nie obsługują ładowania bezprzewodowego.
- **Rozwiązanie:** sprawdź w specyfikacji, **czy urządzenie obsługuje technologię Qi**. Bez tego ładowanie bezprzewodowe nie działa.

Nieprawidłowe umieszczenie na ładowarce

- **Wyjaśnienie:** cewki telefonu i ładowarki muszą się pokrywać. W przypadku Androida (bez MagSafe) wymagane jest precyzyjne pozycjonowanie.
- **Rozwiązanie:** umieść urządzenie **na środku** powierzchni ładowania. W przypadku słuchawek AirPods upewnij się, że etui jest prawidłowo wyrównane.

Metalowe lub inne akcesoria

- **Wyjaśnienie:** metalowe elementy w pokrywie (np. pierścień magnetyczny) mogą blokować ładowanie.
- **Rozwiązanie:** usuń wszystkie przeszkadzające przedmioty i powtórz procedurę ładowania.

Słaby lub wadliwy zasilacz

- **Wyjaśnienie:** bez wystarczającej mocy (**min. 45 W**) ładowarka może nie aktywować się prawidłowo.
- **Rozwiązanie:** użyj dobrej jakości **zasilacza USB-C PD (min. 45 W)** i sprawdź działanie za pomocą innego kabla.

2. Ładowanie jest powolne

- **Rozwiązanie:**
 - Używany adapter może mieć niewystarczającą moc - zalecamy **minimum 45 W**.
 - Upewnij się, że między telefonem a powierzchnią ładowania nie ma żadnych przeszkód ani przedmiotów.
 - Użyj innego kabla USB-C.
 - Upewnij się, że Twoje urządzenie obsługuje standard Qi 2 lub Qi 2.2. Po najnowszej aktualizacji do iOS 26 ładowarki z podstawowym standardem ładowania Qi o mocy do 15 W mogą wskazywać powolne ładowanie telefonu.

3. Apple Watch nie ładuje się

Apple Watch nie przylega prawidłowo do powierzchni ładowania

- **Wyjaśnienie:** ładowarka ma dedykowaną sekcję dla Apple Watch. Jeśli nie są one prawidłowo wyrównane, ładowanie nie rozpocznie się.
- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że Apple Watch jest dokładnie umieszczony na powierzchni magnetycznej dla zegarka.
 - Zegarek powinien przyłączyć się za pomocą magnesu, a na wyświetlaczu powinna pojawić się ikona ładowania (zielony błysk).

Używanie nieodpowiedniego zasilacza

- **Wyjaśnienie:** jeśli używany jest słaby lub niecertyfikowany zasilacz (np. 5 W), ładowarka może nie mieć wystarczającej mocy do jednoczesnego ładowania wszystkich urządzeń.
- **Rozwiązanie:**
 - Należy używać **zasilacza o mocy co najmniej 45 W** (najlepiej oryginalnego lub wysokiej jakości zasilacza USB-C PD).

Bariera między ładowarką a zegarkiem

- **Wyjaśnienie:** metalowe lub grube plastikowe osłony na Apple Watch lub folie ochronne mogą uniemożliwiać kontakt z cewką.
- **Rozwiązanie:**
 - Spróbuj naładować zegarek bez żadnego etui lub osłony.
 - Wyczyść tył zegarka i powierzchnię ładowarki.

4. Ładowarka miga lub nie odpowiada

Słaby lub niskiej jakości zasilacz

- **Wyjaśnienie:** ładowarka wymaga stabilnej mocy wejściowej (co najmniej **45 W**). Jeśli masz słabszy adapter (np. 5 W lub stary adapter USB), ładowarka może nie działać prawidłowo - może migać, nie uruchamiać się lub działać z przerwami.
- **Rozwiązanie:**
 - Użyj **adaptera USB-C PD o mocy co najmniej 45 W**.
 - Wypróbuj inny kabel USB-C, najlepiej oryginalny lub wysokiej jakości.

Słabe wyrównanie lub niestabilny kontakt

- **Wyjaśnienie:** jeśli urządzenie nie jest dobrze ustawione (zwłaszcza iPhone z MagSafe poza środkiem), ładowanie może się nie rozpocząć.
- **Rozwiązanie:**
 - Ustaw telefon dokładnie na środku strefy ładowania.
 - W przypadku słuchawek AirPods: upewnij się, że pudełko jest zamknięte, a cewka prawidłowo ustawiona.

5. Telefon ładuje się, ale słuchawki AirPods nie

- **Rozwiązanie:**
 - Sprawdź, czy słuchawki AirPods mają etui obsługujące ładowanie bezprzewodowe.

6. Ładowarka wydaje sygnał dźwiękowy lub hałasuje podczas ładowania

Normalne zjawisko - cewki i wysoki dźwięk

- **Wyjaśnienie:** jeśli dźwięk jest bardzo cichy i nie wpływa na działanie, jest to **normalne zjawisko**. Ładowarki bezprzewodowe wykorzystują **cewki indukcyjne**, które podczas pracy mogą wydawać **dźwięk o wysokiej częstotliwości** - gwizd lub ciche kliknięcia. Zjawisko to może być wzmocnione, gdy

- Wiele urządzeń ładuje się jednocześnie (np. iPhone, Apple Watch i AirPods).
- Telefon nie jest prawidłowo ustawiony.
- Używany jest gorszy lub słaby zasilacz.
- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że wszystkie urządzenia są prawidłowo ustawione.
 - Użyj zalecanego zasilacza 45W+.
 - Jeśli dźwięk jest bardzo cichy i nie wpływa na działanie, jest to **normalne zjawisko**.

7. Mocowanie magnetyczne nie działa prawidłowo

Sprawdź, czy telefon obsługuje MagSafe

- Zaczep magnetyczny działa tylko z **iPhone'ami z technologią MagSafe** (iPhone 12 i nowsze).
- Telefony z systemem Android nie są wyposażone w magnesy MagSafe i dlatego nie są automatycznie podłączane do ładowarki.

Zdejmij lub wymień obudowę telefonu

- Niektóre pokrowce **uniemożliwiają podłączenie** lub osłabiają siłę magnetyczną.
- Użyj **pokrowca zgodnego z MagSafe** lub pokrowca ze zintegrowanym pierścieniem magnetycznym.

Wyczyść powierzchnię ładowarki i telefonu

- Kurz, tłuszcz lub drobne zabrudzenia mogą pogorszyć kontakt.
- Powierzchnie należy czyścić **miękką ściereczką** (bez agresywnych środków czyszczących).

Sprawdź prawidłowe położenie urządzenia

- Telefon musi być ustawiony **prosto i centralnie** - magnesy ustawione niecentrycznie nie działają prawidłowo.
- Jeśli telefon się ślizga, upewnij się, że ładowarka nie znajduje się na **śliskiej lub pochylonej powierzchni**.

Wypróbuj inny telefon MagSafe (jeśli jest dostępny)

- Jeśli inny kompatybilny telefon zatrzaskuje się prawidłowo, problem może dotyczyć opakowania lub konkretnego urządzenia.

8. Telefon przegrzewa się podczas ładowania

Ładowanie bezprzewodowe zawsze generuje więcej ciepła niż ładowanie za pomocą kabla

- **Wyjaśnienie:** podczas ładowania bezprzewodowego (indukcyjnego) **część energii jest tracona w postaci ciepła**. Jest to powszechne zjawisko, ale nadmiar ciepła nie powinien być ekstremalny. Nadmierne nagrzewanie może
 - spowolnić ładowanie
 - uszkodzić baterię w dłuższej perspektywie
- **Rozwiązanie:**
 - **Zdejmij pokrywę** z telefonu, jeśli jest gruba lub zawiera metal (np. uchwyt MagSafe, metalowy pierścień itp.).
 - Ładowarkę należy ładować wyłącznie na **twardej, równej i dobrze wentylowanej powierzchni**. Nie używaj ładowarki na **miękkich lub nieszczelnych materiałach**.
 - Należy unikać ładowania w bezpośrednim świetle słonecznym lub w gorącym otoczeniu.

Telefon nie jest prawidłowo ustawiony

- **Wyjaśnienie:** Słabe wyrównanie cewki może zmniejszyć wydajność transmisji i zwiększyć **straty ciepła**.
- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że telefon zatrzasnął się na swoim miejscu - **na iPhone'ach z MagSafe** wyrównanie jest łatwe, ale na Androidzie może być bardziej delikatne.

Wadliwa bateria lub problem z oprogramowaniem

- **Wyjaśnienie:** jeśli telefon przegrzewa się nawet przy ładowaniu przewodowym, winna może być bateria lub aplikacja działająca w tle.
- **Rozwiązanie:**
 - Przetestuj ładowanie w inny sposób (kablem).
 - Uruchom ponownie telefon i sprawdź zużycie baterii w ustawieniach.

9. Ładowarka nie działa z niektórymi telefonami z Androidem

- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że Twój telefon z Androidem obsługuje bezprzewodowe ładowanie Qi.
 - Prawidłowo ustaw telefon na powierzchni ładowania.
 - Zdejmij pokrywę telefonu (niektóre pokrywy, zwłaszcza grube z metalem lub magnesami, blokują ładowanie).
 - Sprawdź, czy problem dotyczy telefonu czy ładowarki. Jeśli inny telefon ładuje się bez problemów, problem prawdopodobnie leży po stronie urządzenia (lub jego ustawień).

Pomoc techniczna



Email: info@cubenest.eu



Telefon: +420 704 613 961

Gwarancja i reklamacje

- Ten produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją.
- W przypadku usterki prosimy o wypełnienie [formularza reklamacyjnego](#).

